


## PROGRAMAS DE USUARIO (1/2)


### PROGRAMA 1: Control de máximo, mínimo y arranque.

#### RELE 1: Control de mínimo y arranque.

ESTADO CONTACTO = ON  
DEFINICION MODO TRABAJO =   
VELOC.GIRO DETEC / MIN = 90 rpm  
VELOC.GIRO REPOS / MIN = 100 rpm  
TEMPORIZADOR DETECCION = 0,5 s  
TEMPORIZADOR REPOSICION = 0,5 s  
TEMPORIZADOR ARRANQUE = 5,00 s


ESTADO ALARMA = OFF  
VELOC.GIRO MAXIMA = DESACTIVADO  
VELOC.GIRO MINIMA = ACTIVADO  
MODO DETECCION = RETARDADO  
GAMA TIEMPO DETECCION = SEGUNDOS  
MODO REPOSICION = RETARDADO  
GAMA TIEMPO REPOSICION = SEGUNDOS  
MODO ARRANQUE = RETARDADO  
GAMA TIEMPO ARRANQUE = SEGUNDOS

#### RELE 2: Control de mínimo.

ESTADO CONTACTO = ON  
DEFINICION MODO TRABAJO =   
VELOC.GIRO DETEC / MIN = 90 rpm  
VELOC.GIRO REPOS / MIN = 100 rpm  
TEMPORIZADOR DETECCION = 0,5 s  
TEMPORIZADOR REPOSICION = 0,5 s

ESTADO ALARMA = OFF  
VELOC.GIRO MAXIMA = ACTIVADO  
VELOC.GIRO MINIMA = DESACTIVADO  
MODO DETECCION = RETARDADO  
GAMA TIEMPO DETECCION = SEGUNDOS  
MODO REPOSICION = RETARDADO  
GAMA TIEMPO REPOSICION = SEGUNDOS  
MODO ARRANQUE = INSTANTANEO

#### RELE 3: Control de máximo y mínimo.

ESTADO CONTACTO = ON  
DEFINICION MODO TRABAJO =   
VELOC.GIRO DETEC / MAX = 4500 rpm  
VELOC.GIRO REPOS / MAX = 4400 rpm  
VELOC.GIRO DETEC / MIN = 90 rpm  
VELOC.GIRO REPOS / MIN = 100 rpm  
TEMPORIZADOR DETECCION = 0,5 s  
TEMPORIZADOR REPOSICION = 0,5 s


ESTADO ALARMA = OFF  
VELOC.GIRO MAXIMA = ACTIVADO  
VELOC.GIRO MINIMA = ACTIVADO  
MODO DETECCION = RETARDADO  
GAMA TIEMPO DETECCION = SEGUNDOS  
MODO REPOSICION = RETARDADO  
GAMA TIEMPO REPOSICION = SEGUNDOS  
MODO ARRANQUE = INSTANTANEO

NOTA: Las opciones en cursiva sólo están disponibles según lo establecido en DEFINICION MODO TRABAJO.


## PROGRAMAS DE USUARIO (2/2)

### PROGRAMA 2: Control escalado de máximo


#### RELE 1: Control superior.



#### RELE 2: Control medio.



#### RELE 3: Control inferior.



NOTA: Las opciones en cursiva sólo están disponibles según lo establecido en DEFINICION MODO TRABAJO.